

ハミルトニアンとラグランジアンの全微分形

クロメル@物理のかぎプロジェクト

2013-03-02

この記事では、ハミルトニアンとラグランジアンの全微分形を確認します。その後で、特に一粒子の調和振動子に対する表式を確認します。

ハミルトニアンの全微分形

時間に依存しないハミルトニアンに対して、正準方程式は、時間微分をドットで表すと、

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \quad (1)$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \quad (2)$$

ですね。よって、ハミルトニアンの全微分は、

$$\begin{aligned} dH &= \frac{\partial H}{\partial q} dq + \frac{\partial H}{\partial p} dp \\ &= -\dot{p}dq + \dot{q}dp \end{aligned} \quad (3)$$

となります。

ラグランジアンの全微分形

式 (3) にルジャンドル変換を行います。

$$L = p\dot{q} - H \quad (4)$$

ですから、

$$\begin{aligned} dL &= d(p\dot{q} - H) \\ &= p d\dot{q} + \dot{q} dp + \dot{p} dq - \dot{q} dp \\ &= p d\dot{q} + \dot{p} dq \end{aligned} \quad (5)$$

となります。

調和振動子の場合

調和振動子の運動方程式は、

$$m\ddot{q} = -kq \quad (6)$$

です。この関係を用いて、まずは dH を p, q で表します。 $p = m\dot{q}$ より、

$$\begin{aligned} dH &= -\dot{p}dq + \dot{q}dp \\ &= -\frac{d}{dt}(m\dot{q})dq + \frac{p}{m}dp \\ &= -m\ddot{q}dq + \frac{p}{m}dp \\ &= kq dq + \frac{p}{m}dp \end{aligned} \quad (7)$$

とこの様になります。そして、ラグランジアンの方は、 q, \dot{q} で表しますから、

$$\begin{aligned} dL &= p d\dot{q} + \dot{p}dq \\ &= m\dot{q} d\dot{q} + m\ddot{q}dq \\ &= m\dot{q} d\dot{q} - kq dq \end{aligned} \quad (8)$$

となります。そして、これらの量は状態量であるので、

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} - \frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} \\ &= \frac{\partial}{\partial p} kq - \frac{\partial}{\partial q} \frac{p}{m} \\ &= 0 - 0 = 0 \end{aligned} \quad (9)$$

や、

$$\frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial}{\partial \dot{q}} \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad (10)$$

が成立し、適当な積分路で積分してやれば、積分路の端点 $(0, 0) \rightarrow (p, q)$ or (\dot{q}, q) が同じである限り、どんな積分路であろうとも、

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{k}{2}q^2 \quad (11)$$

$$L = \frac{m}{2}\dot{q}^2 - \frac{k}{2}q^2 \quad (12)$$

となります。それでは今日はこの辺で。